



Manual de Usuario – Control inalámbrico de 4 artefactos

Introducción

Con el control simple podrá controlar 4 luces o artefactos eléctricos de su vivienda o 4 grupos de artefactos eléctricos. El control permite cambiar la intensidad de cierto tipo de luminarias. Es inalámbrico, debe ser utilizado dentro de la vivienda y tiene un alcance de entre 15 y 40 metros dependiendo de las características de la vivienda. Pueden utilizarse hasta 8 controles por receptor en una vivienda.



El control envía una señal al receptor, conectado a un tomacorrientes de la vivienda. El receptor reenvía la información por la instalación eléctrica que existen normalmente en una vivienda y de esa manera llega a todos los elementos de la instalación de domótica.

1 Funcionamiento

El control tiene dos modos de funcionamiento: por grupos o por artefacto.

El modo por grupo no permite regular la intensidad de las luces con los botones Bright y Dim.



En cualquier caso simplemente presione ON/OFF y la luz o artefacto eléctrico se encenderá o apagará. Si el control esta programado en modo grupos se encenderán o apagarán un grupo de artefactos eléctricos.

Por ejemplo puede configurarse el canal 4 para que al presionar 4 OFF se apaguen todas las luces de la casa.

Si las lámparas son las adecuadas y el control no esta en modo grupo, podrá modificar la intensidad de la iluminación. Los botones inferiores Bright y Dim aumentan o disminuyen el brillo respectivamente.

IMPORTANTE: dichos botones (Bright y Dim) actúan sobre el último canal seleccionado. Por ejemplo si quiero bajar la intensidad de la luz 2, debo presionar 2 ON y luego Dim tantas veces como quiera.

Motores de persianas

Simplemente presione ON u OFF del canal correspondiente al motor y este subirá o bajará respectivamente.

Cantidad máxima de controles

La cantidad máxima de controles es de 8 por receptor. Puede aumentarse la cantidad de controles agregando receptores.